


INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : PRIMUS Opal - Pole Top Light
PRIMUS Clear - Pole Top Light




IP66

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V~ 50/60Hz	7719-L-3/4/5/A-458-XX
2.		7719-L-3/4/5/A-459-XX
3.		7719-L-3/4/5/A-448-XX
4.		7719-L-3/4/5/A-449-XX
5.		7720-J/K/L/W-3/4/5/A-666-XX
6.		7720-J/K/L/W-3/4/5/A-667-XX
7.		7720-J/K/L/W-3/4/5/A-668-XX
8.		7720-J/K/L/W-3/4/5/A-669-XX







1-8

Light Emitting Diodes
(LED)




1







OD-7719,7720
On/Off, CASAMBI
DIM 1-10V, DALI

Anchor bolt kit available separately.
ชุดสอมอพื้น แอลูมิเนียม แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ACB-0005-00

Straight Cylindrical Extruded Aluminium Pole Diameter 105mm.
Height 3000,3500,4000 mm. with Spigot Size 76mm.
Available separately/ แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-POL-0006-XX [3000mm.]
AUN-POL-0007-XX [3500mm.]
AUN-POL-0008-XX [4000mm.]



2




OD-7719,7720
On/Off, CASAMBI
DIM 1-10V, DALI


Anchor bolt kit available separately.
ชุดสอมอพื้น แอลูมิเนียม แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ACB-0008-00

Straight Cylindrical Hot-Dipped Galvanized Steel Pole Diameter 102mm. Height 4000,5000,6000mm. with Spigot Size 76mm.
Available separately/ แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-POL-0012-XX [3000mm.]
AUN-POL-0013-XX [5000mm.]
AUN-POL-0029-XX [6000mm.]



3



OD-7719,7720
On/Off , CASAMBI
DIM 1-10V , DALI




Anchor bolt kit available separately.
ชุดสกรูฝังพื้น แอลูมิเนียม แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ACB-0009-00




Straight Cylindrical Hot-Dipped Galvanized Steel Pole Diameter 114mm.
Height 6000mm. with Spigot Size 76mm.
Available separately/ แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-POL-0018-XX [6000mm.]



4



OD-7719,7720
On/Off , CASAMBI
DIM 1-10V , DALI




Anchor bolt kit available separately.
ชุดสกรูฝังพื้น แอลูมิเนียม แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-ACB-0009-00




Straight Cylindrical Hot-Dipped Galvanized Stepped Steel Pole
Diameter 140&114mm. Height 7000,8000mm. with Spigot Size 76mm..
Available separately/ แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-POL-0019-XX [7000mm.]
AUN-POL-0020-XX [8000mm.]

5




OD-7719,7720
On/Off , CASAMBI
DIM 1-10V , DALI


5.1



change




5.2




Torque/แรงบิด : 1 Nm.



Uplight Shield Cover. (pre-assembled from factory)
Available separately/ แยกจำหน่าย
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ : AUN-GSH-0032-XX



15



16



- Footstall dimension can be calculated according to your Country norms and ground properties. ขนาดฐานคอนกรีตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพื้นที่ของแต่ละประเทศ

A	B	C	D	E
35 Cm.	35 Cm.	70 Cm.	70 Cm.	90 Cm.

*Cable Conduit/ท่อร้อยสายไฟ


For 1-10V Dimming and DALI System.

สำหรับ ระบบ DIM1-10V และระบบ DALI

A = 38-40 mm.

B = 8-10 mm.

C = 30-32 mm.



Green/Yellow :

Brown : L


Blue : N

White : +

Black : -

Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm.² Ø6-10 mm.

For DALI System
สำหรับระบบ DALI



Remark :

หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
3. This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1 ที่จะต้องสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดไฟประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด




Warning :

ข้อควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกรุ่น ซึ่งสิ่งผิดปกตินี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่ชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

For On-Off System.

สำหรับ ระบบเปิด-ปิด




- Cable Size/ขนาดสายไฟ : $3 \times 1.00 \text{ mm}^2$ Ø6-10 mm.


In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.

กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้


NO



- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ




- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งจะใหม่จากผู้ผลิตเท่านั้น




NO

- Avoid using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers and acid solvent near the Luminaires.
ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว และสารละลายที่เป็นกรด บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ




NO


- Clean the products regularly to maintain good light output and prolong surface quality .
Only use solvent-free cleaning solutions on the products.
ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อรักษาความส่องสว่างที่ดีและยืดอายุคุณภาพพื้นผิว
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น



- Do not use a high pressure washer to clean the products.
ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์



- Our products are installed with electronic components with the protection against overvoltage according to IEC 61547. The customers have to install the additional overvoltage protection devices (against surge, transients, etc) in their electrical system to avoid the risk of damage. Failing to do so will end the product warranty. ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินตามมาตรฐาน IEC 61547 และลูกค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินเพิ่มเติม (ป้องกันไฟกระชาก, ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ) ในระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรับประกันจะสิ้นสุดลง



- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative.
หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice According to directive 2002/96/CE and directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ที่ออกจากของเสียประเภทอื่นๆและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม อ้างอิงตามระเบียบ 2002/96/CE และระเบียบ 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Replacing the LED module

วิธีการเปลี่ยน LED module

- Contact your sales representative for replacement LED modules. Make sure that the replacement module match the initially supplied module. Note the part number printed on the LED module.
เตรียม LED module ให้ตรงกับรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนโดยตรวจสอบที่หมายเลขที่พิมพ์บน LED modules และ ติดต่อกับตัวแทนขายเพื่อสั่งซื้อ LED modules ที่ต้องการเปลี่ยน
- The LED module can be replaced by qualified persons using standard tools.
การเปลี่ยน LED module ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
- Disconnect power before opening the luminaire housing.
ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดตัวโคม
- Replace the old LED module with the new LED module. Reapply thermal interface material as supplied with the new LED module.
ถอด LED module ที่ชำรุดออกจากนั้นทำความสะอาดจุดวางหลอด แล้วจึงทำการประกอบ LED module ใหม่ และต้องเปลี่ยนแผ่น Thermal Pad หรือ Thermal Grease ด้วยทุกครั้ง
- Inspect gaskets and if required replace with new gaskets. Defective luminaire covers must be replaced. Inspect correct wiring of replaced LED module.
ตรวจสอบปะเก็นและชิ้นส่วนของตัวโคม ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบการเข้าสายไฟของ LED module ที่เปลี่ยนใหม่ถูกต้องหรือไม่
- Close the luminaire housing before reconnecting power.
ปิดฝาครอบโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนเปิดไฟ